



DENON DJ

Lecteur professionnel de CD/MP3 à entraînement direct

DN-S3500

Denon DJ propulse la première platine au mode à entraînement direct vers de nouveaux horizons. Denon DJ est fier de présenter la nouvelle référence des produits DJ : La platine CD/MP3 DN-S3500, équipée d'un puissant moteur à entraînement direct à 12 pôles, de 7 effets intégrés, de réglages intuitifs, d'une esthétique superbe et d'une conception novatrice qui redéfinit totalement l'univers des platines DJ vinyle aussi bien que numériques. Les fonctions MP3 les plus avancées à ce jour. Le numérique n'a jamais été aussi bon!



Fonctions avancées

- **Moteur à entraînement direct et à couple élevé**
Le nouveau moteur 12 pôles sans balais et à entraînement direct de Denon, atteint instantanément sa vitesse maximale en 0,5 seconde, avec un impressionnant couple de démarrage de 2,5 kg/cm, ce qui vous permet de bénéficier en toute liberté de la réponse des platines vinyle.
- **4 superbes effets intégrés**
Vous pouvez facilement et rapidement faire monter l'ambiance sur la piste de danse et faire des re-mix Live à l'aide des effets intégrés. Vous pouvez facilement activer les effets et contrôler tous leurs paramètres grâce à l'utilisation d'un bouton de mixage du signal non traité avec le signal traité sur les 4 effets : Flanger, Filtre (High-Mid-Low), Écho, et pour la première fois au monde, un effet d'Écho/Boucle.
- **3 effets de platine**
 - Frein : réglable en temps réel
 - Effet Dump : Inversion du son sans perdre la synchronisation dans le temps
 - Inversion : La platine tourne aussi à l'envers ! Une nouveauté !
- **Compatibilité MP3 totale :**
 - Mise en boucle parfaite des MP3 avec réglage du point de fin de boucle B
 - Démarrage instantané des MP3
 - Recherche de Frame sur les MP3
 - Points de mémorisation sur les MP3 (points de repères et points de boucle sauvegardés) Nouveau !
 - Compatible avec le décodage C.B.R et V.B.R., jusqu'à 320 kbps
- Informations ID3, affiche : Titre, Artiste, Album
- ID3 BPM Tag (automatically recalls the BPM)
- Informations de tempo BPM ID3 (charge automatiquement le BPM)
- Système de recherche des fichiers MP3 (permet la recherche par nom ou répertoire)
- **Fonction de piste suivante avec Cross-Fade**
Il est maintenant possible de sauvegarder des centaines de mp3 sur un disque. Mais comment faire pour enchaîner d'autres morceaux du même disque ? Nous avons répondu à vos attentes avec la nouvelle fonction Next Track Reserve. Vous pouvez rechercher un morceau par son nom (sans interrompre la lecture) et faire un Cross-Fade parfait sur ce morceau, pour obtenir un mixage parfaitement fluide.
 - La durée du Cross-Fade est réglable.
 - Disponible également pour les CD audio.
- **Copie ininterrompue de boucles vers l'échantillonneur**
Vous pouvez maintenant facilement copier votre boucle de CD/MP3 vers l'échantillonneur, même pendant sa lecture ! Ceci vous offre des possibilités créatives infinies pour, par exemple, changer de disque pendant la lecture, faire des Scratches sur le CD avec l'échantillonneur, etc.
- **Système de recherche de points de repères dans les deux sens**
Le système est compatible avec la méthode traditionnelle de Denon, ainsi qu'avec celle d'une autre marque, maintenant!

DN-S3500

suite de la couverture

- **Vitesse de platine de 33/45 t/m**
- **Résolution de hauteur élevée** pour les DJ qui créent de longues transitions de mixage et qui ont besoin d'une résolution élevée, la DN-S3500 offre une résolution de 0,02 % sur la plage de Pitch de 4 %, et une résolution de 0,05 % sur la plage de hauteur de 10 %.
- **Démarrage à chaud et boucles parfaites** Vous pouvez lancer deux démarrages à chaud (A1 et A2) à la volée, que vous pouvez aisément transformer en boucles parfaites. La longueur de la boucle est illimitée pour les CD audio. Les ponts de démarrage instantanés peuvent également être utilisés comme points de Stutter.
- **Point de fin de boucle (B) réglable**
- **Compatibilité CD TEXT**
- **Fonction Key Adjust = Tempo général** La fonction Key Adjust permet de conserver le naturel des voix et de la musique, même lorsque vous faites varier la vitesse de lecture de la piste.
- **Échantillonneur intégré de 15 secondes** Échantillonnez n'importe quelle section de vos pistes de CD/MP3 à la volée et ajoutez des Scratches voire une simple lecture avec contrôle totale de la platine, ou utilisez les fonctions suivantes : Contrôle de Pitch sur ± 24 %, contrôle du point B, volume de l'échantillonneur, 4 modes de lecture (boucle/simple/tout/en répétition Stutter).
- **Port pour disque à chargement rapide**
- **Double mode de platine** Vous pouvez soit faire un Scratch sur la source CD ou sur le signal échantillonné et sauvegardé, avec un seul bouton, sur la platine active.
- **Lever directionnel de Scratch** Cette fonction spécifique à Denon permet aux DJ de faire des Scratches de deux façons. De la façon traditionnelle dans les deux sens et le son ingénieux en avant, vous permettant de réaliser les mêmes Cuts que si vous utilisiez le Cross-Fader d'un mélangeur.
- **Triple affichage du compteur de tempo BPM AUTO, TAP manuel et valeur manuelle du tempo.**
- **Fonction de mémorisation de CD les paramètres de point de mémorisation, de BPM – Nouveau !, de Pitch de lecture et page, de Pitch ON/OFF, de modification de fonction Key ON/OFF, et les points de boucle A et B peuvent être sauvegardés et chargés ultérieurement.** Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 5.000 points en mémoire interne et les échanger avec les autres lecteurs Denon.
- **Lecture à la mise sous tension**
- **Lecture relayée** Il est possible d'obtenir une lecture ne nécessitant aucune attention avec deux DN-S3500 connectées. Parfait pour les cocktails ou lors des diners.
- **Verrouillage de la lecture** Empêche toute modification de sélection de piste lors de la lecture.
- **Verrouillage de l'éjection** Empêche toute éjection du CD lors de la lecture.
- **Protèges platine personnalisés** Il est possible d'utiliser des cercles de protection de platine personnalisables en papier sous le plastique de protection transparent pour personnaliser la platine.
- **Adaptateur pour disques 45 tours** Vous recherchez la sensation offerte par les vrais disques vinyle ? L'adaptateur spécial permet au DJ d'utiliser ses 45 tours sur la platine.

Caracteristiques techniques

Type	Lecteur simple de CD/MP
Fréquence d'échantillonnage	44,1 kHz (hauteur normale)
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Sorties analogiques	(lecture 1 kHz, 0 dB)
Distorsion Harmonique Totale	0.01%
Rapport S/B	90 dB
Diaphonie	85 dB
Transfert et connecteur	Asymétrique, connecteur RCA
Niveau de sortie	2 Veff., 10 kOhms
Sortie numérique	
Transfert et connecteur	Coaxial
Format du signal	SPDIF IEC958, Type II
Alimentation	AC120 V, 60 Hz
Consommation électrique	19 W
Dimensions	
Lecteur	300 (W) x 124 (H) x 334 (D) mm
Poids	
Lecteur	6.2 kg
FONCTIONS PERSONNALISABLES :	
Mode de mémorisation des points	Denon*/Autre
Auto Cue	On*/Off
Durée piste suivante	Off/1/2*/3 secondes
Vitesse platine	33*/45 RPM
Effet 3/4	Off*/On
Durée de saut	10*/20/30/60 secondes
Plage de Pitch	$\pm 4/ \pm 10^*/ \pm 16/ \pm 24$
EOM	Off/10*/15/20/30/60/90
secondes	
Fader	Play/Cue*/Play/Pause
Lecture à la mise sous tension	On/Off*
Pitch	Pitch On*/Key adj On/Pitch Off
Modes de lecture	Single/Continuous/Single Play
Lock*	
Temps affiché	Elapsed*/Remain/Time Elapsed /Time Remain
Init. points de mémoire	Yes/ No*
Numéro de version	SYS xxxx
Preset initialisé	Yes/No*

* = Default

- **Plage de réglage de Pitch CD** : ± 4 % (pas de 0,02 %), ± 10 % (pas de 0,05 %), ± 16 %, ± 24 % (pas de 0,1 %), ± 50 % (pas de 0,5 %), ± 100 % (pas de 1 %) MP3 : ± 4 % (pas de 0,02 %), ± 10 % (pas de 0,05 %), ± 16 %, (pas de 0,1 %).
- **Curseur de Pitch longue course de 100 mm**
- **Variation de Pitch selon 3 modes** Scratch Disc, boutons de Bend ou pression des doigts sur la platine.
- **Affichage de grande dimension à tube fluo**
- **Déplacements instantanés** Sauts de 10/20/30/60 secondes
- **Démarrage instantané** (0,02 secondes)
- **Stutter sur le point mémorisé (CD ou MP3)** Le point de mémorisation peut être lu en répétition (Stutter).
- **EOM** Fait clignoter la barre de temps lorsque la piste arrive à sa fin.
- **Compatible CD-R/RW**
- **Connecteur pour démarrage par Fader**
- **Sortie numérique**
- **Mise à jour logicielle** par disque CD-ROM.

Les fonctions les plus complexes ne sont pas disponibles avec les MP3 V.B.R. Apparence et caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



DENON DJ